



4G水浸传感器使用说明书

适用型号: SY28041

4G水浸传感器使用说明书


SY28041

感谢您选择我公司智能产品, 我们的产品将给您带来舒适和便捷, 为了让您能更好的安装和使用该产品, 在这里我们提醒您认真阅读此说明书。如有疑问请登陆我公司网站http://www.iksonya.com, 我们将竭诚为您服务。

一、产品简介、特点

SY28041水浸传感器是厚嘉科技4G系列产品之一, 可实时进行浸水监测, 支持短信、电话、APP等推送提醒。

二、产品图示



三、产品安装




步骤1: (1)轻撬后盖 (2)按照箭头方向推开后盖。 步骤2: (1) 在SIM卡槽内安装SIM卡 (2) 安装电池。

四、添加设备

1.手机应用市场下载“宜居生活”APP, 安装及账号注册后, 在首页右上角点击“+”, 进行设备添加。 2.在“选择设备型号”界面, 点击需要添加的4G传感器设备。按照智能APP界面提示操作“扫码添加”, 完成设备添加。

五、安装方式及要求



步骤1: 将双面胶粘到4G水浸传感器后盖上。



辽宁厚嘉科技有限公司 地址: 中国·沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层 电话: 400-101-8088 网站: www.iksonya.com 版本号: V1.0



尊敬的用户: 感谢您选择我公司智能产品, 在此, 辽宁厚嘉谨向您承诺以下服务: 1.一个月包换: 在保留原有包装、说明书、产品表面没有划伤, 不影响第二次销售的情况下, 一个月内包换; 2.一年保修: 在正常使用情况下, 产品若出现质量问题, 一年内免费维修; 3.在正常使用情况下, 产品出现故障, 请出示此保修卡及购买发票, 在当地经销商处免费维修或更换。

产品名称:	客户:
经销商电话:	客户电话:
详细地址:	购买日期:

特别声明: 1.为确保您的权益, 更好地享受服务, 请妥善保管此保修卡; 2.对于未经我公司允许, 擅自拆卸产品及组成部件的, 我公司将不再承担产品的免费保修责任; 3.第三方(包括经销商、服务商)对用户所做的超出本保修卡范围的承诺(口头或书面)由第三方负责兑现。

辽宁厚嘉科技有限公司 地址: 中国·沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层 电话: 400-101-8088 网址: www.iksonya.com

六、技术参数

1.额定电压: DC3V (两节1.5V AAA 电池); 2.待机电流: ≤10uA; 3.额定电压报警: 2.60V; 4.漏水检测: 非纯净水, 有水报警, 无水解除; 5.报警声音: ≥50dB; 6.触发指示: 红色指示灯常亮; 7.联网指示: 红色指示灯闪烁; 8.通信方式: LTE Cat.1(三网通); 9.工作温度范围: 0°C ~ +45°C; 10.相对湿度: 5% ~ 90%RH (无凝结现象); 11.外形尺寸: 主体100mm*33.4mm*20.7mm; 12.水浸探头线长: 1m.

七、注意事项

1.本产品限室内使用; 2.若产品在智能APP上提示“电池电量低”, 请及时更换电池; 3.安装时粘帖表面保持清洁干燥; 4.请避免安装在金属表面。

八、包装清单

1.4G水浸传感器一个; 2.AAA电池两个; 3.双面胶两个; 4.使用说明书一份(含产品保修卡、合格证)。

步骤1: 将水浸探头置于浸水监测位置。

步骤2: 撕下4G水浸传感器和水浸探头的背胶。

步骤3: 将水浸探头置于浸水监测位置。

步骤4: 将4G水浸传感器粘贴在合适位置。